

埼玉会館小ホール舞台照明設備表

電源・調光設備

| | |
|-----------|--|
| 設備総容量 | 単相3線 105V/210V 60KVA |
| 仮設電源盤(下手) | 単相3線 105V/210V 30KVA (設備電源 分岐) ネジ端子=φ16mm カムロック有 |
| 調光設備 | 調光操作卓 丸茂ブリティナー-M シーンメモリー 3000シーン/1イベント コントロールチャンネル数 1024CH サブマスターフェーダ 20本×99ページ プリセットフェーダ40本×3段(1面使用120ch) 外部記憶 JASCII SDカード対応 ※フロッピーディスク不可 |
| 調光室 | 客席後部 映写室 |

DMX回線

| 名称 | 内容(仕様) | | 備考 |
|---------------|-----------------------------------|-----|---------------------|
| 第1サスペンションライト | OUT | 2系統 | 上・下 各1系統 C型60A直回路併設 |
| 第2サスペンションライト | OUT | 2系統 | 上・下 各1系統 C型60A直回路併設 |
| ウォールコンセント(下奥) | OUT | 1系統 | C型60A直回路併設 |
| ウォールコンセント(上奥) | OUT | 1系統 | C型60A直回路併設 |
| LH(下手) | OUT | 1系統 | C型20A直回路併設 |
| フロントサイド(下手) | OUT | 1系統 | C型60A直回路併設 |
| フロントサイド(上手) | OUT | 1系統 | C型60A直回路併設 |
| 仮設電源盤 | OUT | 2系統 | |
| 仮設電源盤 | IN | 2系統 | |
| 映写室 | IN | 1系統 | C型60A直回路併設 |
| DMX空きCH | DMX1 100ch~512ch / DMX2 1ch~512ch | | |

舞台灯具

| 名称 | 内容(仕様) | | 備考 |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|---|
| 第1ボーダーライト | L=7.8m | BC型 150W 39灯 3色 #W×3 | 切替有 各3回路 1B切替 C型20A 3KW 3回路 |
| 第1サスペンションライト | | C型20A 3KW 10回路 | FQH2-604S1-750 500W×8台 常設吊りこみ MSC-608-750 500W×6台 常設吊りこみ |
| 第2ボーダーライト アッパーホリゾン | L=7.8m | BC型 150W 39灯 3色 #W×2, #74 常設 | 切替有 各3回路 2B切替 C型20A 3KW 3回路 |
| 第2サスペンションライト | | C型20A 3KW 8回路 | 常設吊りこみなし |
| ギャラリーコンセント 下手 | | C型30A 3KW 2回路 | GAL下1~下2 |
| ギャラリーコンセント 上手 | | C型30A 3KW 2回路 | GAL上1~上2 |
| フット ライト | L=10.8m | RE型 60W 72灯 3色 | 埋め込み式 |
| フット コンセント | | C型20A 3KW 3回路 | 下手回路 #72, #78常設 |
| フロアーコンセント 下手 | | C型30A 3KW 3回路 | FC下1~下3 |
| フロアーコンセント 上手 | | C型30A 3KW 3回路 | FC上1~上3 |
| (回路純直切替可能) 下手 | | C型60A 6KW 1回路 | FC下61 |
| (回路純直切替可能) 上手 | | C型60A 6KW 1回路 | FC上61 |
| ロアーホリゾンライト | L=6.75m | LEDフラッドライト100W LEF-3MH-3C | 移動式 |
| ロアーホリゾンライト コンセント | | C型30A 3KW 1回路 | 下手1回路 |
| 調光室(映写室) ライト | | ITO 650w 2台 RIKURI 36° 575w 1台 | |
| 調光室(映写室) コンセント | | C型30A 3KW 2回路 C型30A 6KW 2回路 | CSP1~CSP2 CSP61~CSP62 (ピンスポット回路兼用) |
| フロントサイド ライト 下手 | | MSC-608-750 500W 3台 | MSC-810-1500 1000W(凸) 2台 (客席アテとして使用) |
| フロントサイド コンセント | | C型30A 3KW 7回路 | Fr下1~Fr下5・Fr下11~Fr下12 |
| フロントサイド ライト 上手 | | MSC-608-750 500W 3台 | MSC-810-1500 1000W(凸) 2台 (客席アテとして使用) |
| フロントサイド コンセント | | C型30A 3KW 7回路 | Fr上1~Fr上5・Fr上11~Fr上12 |
| シーリング ライト | L=7.8m | MSC-608-750 500W 11台 | 客席上空サスペンションパトン |
| シーリング コンセント | | C型20A 3KW 4回路 | |
| フォアースポット | | XEBEX 701SR型 700w×2台 | 客席後部映写室 |

| | |
|---------|--|
| 施工業者 | 丸茂電機株式会社 現設備=平成29年改修工事完了 |
| ホール委託管理 | (株)パシフィックアートセンター 埼玉会館舞台事務所 直通TEL 048-762-3525 FAX 048-762-3530 |

★カラーフィルターは、パシフィックアートセンターが提供しております。
ご使用の際は、別途料がかかります。

★吊り物機構は、全て電動