

# 埼玉会館大ホール舞台照明設備表

## 電源・調光設備

|                |                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備総容量          | 3相4線 105V/182V 420KVA                                                                                                                       |
| 仮設電源盤(下手花道裏)   | 3相4線 105V/182V 180KVA 1面 ネジ端子=φ16mm カムロック付                                                                                                  |
| 持込機器電源盤(下手花道裏) | 単相3線 105V/210V 60KVA 1面 カムロック付                                                                                                              |
| 調光設備           | 調光操作卓 マリオネットスター3型 シーンメモリー1000シーン<br>サブマスターフェーダ 40本 プリセットフェーダ 100本×3段<br>サイリスター調光機盤 舞台用 3kw×109台 4kw×201台<br>外部記憶 JASCH SDカード対応 ※フロッピーディスク不可 |
| 調光室            | 下手2階(2Fr下)                                                                                                                                  |

## 舞台灯具

| 名称                      | 内容(仕様)                                        | 備考                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| プロセニウムサスペンション           | L=12.2m C型20A 3KW 8回路                         |                                       |
| 第1ボーダーライト(独立)           | L=16.2m BCQ型 200W 81灯 4色<br>吊りパイプ無し #72,#78常設 | 切替有 上・中・下 各4回路<br>1B切替 C型20A 4KW 12回路 |
| 第1サスペンションライト(独立)        | C型20A 4KW 15回路                                | 1Bコンセントは、全て1Sのダクト                     |
| 第2ボーダーライト<br>サスペンション共吊り | L=16.2m BCQ型 200W 81灯 4色<br>#72,#78常設         | 切替有 上・中・下 各4回路<br>2B切替 C型20A 4KW 12回路 |
| 第2サスペンションライト            | C型20A 4KW 15回路                                |                                       |
| 第3ボーダーライト<br>サスペンション共吊り | L=16.2m BCQ型 200W 81灯 4色<br>#72,#78常設         | 切替有 上・中・下 各4回路<br>3B切替 C型20A 4KW 12回路 |
| 第3サスペンションライト            | C型20A 4KW 15回路                                |                                       |
| 第4ボーダーライト(独立)           | L=16.2m BCQ型 200W 81灯 4色<br>吊りパイプ無し #72,#78常設 | 切替有 上・中・下 各4回路<br>4B切替 C型20A 4KW 12回路 |
| 第4サスペンションライト(独立)        | C型20A 4KW 15回路                                | 4Bコンセントは、全て4Sのダクト                     |
| 第5ボーダーライト<br>サスペンション共吊り | L=16.2m BCQ型 200W 81灯 4色                      | 切替有 上・中・下 各4回路<br>5B切替 C型20A 4KW 12回路 |
| 第5サスペンションライト            | C型20A 4KW 12回路                                |                                       |
| アッパーホリゾンライト             | L=12.6m QCU5型 500W 84灯 6色<br>吊りパイプ有           | 2段吊 上・中・下<br>4KW 18回路                 |
|                         | コンセント                                         | C型20A 4KW 4回路 #71,#72,#78,#63,#22,#W  |
| トーメンタル                  | ライト                                           | MSC-810-1500 1000W 16台 下手・上手 各 8台     |
|                         | コンセント                                         | C型20A 3KW 8回路 下手・上手 各 4回路             |
| ギャラリー                   | ライト                                           | 下手・上手 各 2台                            |
|                         | コンセント                                         | 下手・上手 各 4回路<br>(各4番回路を袖明りに使用)         |
| (計2回路純直切替有)             |                                               | ギャラリー上下1番、2番 各2回路                     |
| フットライト                  | L=11.7m PEQ型85W 78灯 4色                        | 理め込み式                                 |
|                         | コンセント                                         | 下手回路 #78常設                            |
| フロアーコンセント               | 前                                             | C型30A 3KW 6回路                         |
|                         | 袖                                             | C型30A 3KW 24回路 下手・上手 各12回路            |
|                         | 奥                                             | C型30A 3KW 10回路 下手・上手 各4回路 中2回路        |
| (計4回路純直切替有)             | 中/袖                                           | C型30A 3KW 4回路 下手/下中・上手/上中 各2回路        |
| ローアホリゾンライト              | L=13.5m QCL5型 300W 108灯 6色                    | 移動式 2段<br>#72,#78,#59,#22,#40,#W      |
|                         | コンセント                                         | 下手・上手 各 6回路                           |
| フロアーコンセント               | 鳥屋口                                           | C型30A 3KW 4回路 下手・上手 各 2回路             |
|                         | オーケストラピット                                     | C型30A 3KW 2回路 下手・上手 回路コンモ             |
| ウォールコンセント               | 客席                                            | C型20A 3KW 2回路 下手・上手 各 1回路             |

★照明系吊り物機構は、全て電動(記憶制御 可)

## 客席上灯具

| 名称                | 内容(仕様)                                                             | 備考                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| フロントサイド<br>(花道上部) | ライト<br>MSM-805S1-1500 1500W(ドンデラ)4台<br>コンセント<br>2Fr 7番回路使用 (2台×1色) | 下手・上手 各 2台<br>シュートは花道から脚立です。             |
| 2Fフロントサイド         | ライト<br>MSC-810-1500 1000W 16台<br>RIKURI2-ECR2-36C 575W 8台          | 下手・上手 各 8台 (4台×2色)<br>下手・上手 各 4台 (4台×1色) |
|                   | コンセント<br>C型20A 3KW 16回路                                            | 下手・上手 各 8回路                              |
| 3Fフロントサイド         | ライト<br>MSC-810-1500 1000W 24台<br>コンセント<br>C型20A 3KW 12回路           | 下手・上手 各 12台 (4台×3色)<br>下手・上手 各 6回路       |
| 1シーリング            | ライト<br>MSC-810-1500 1500W 48台<br>コンセント<br>C型20A 4KW 24回路           |                                          |
| 2シーリング            | ライト<br>LNC2-400 2000W 12台<br>コンセント<br>C型30A 3KW 12回路               | 下手・上手 各6台<br>下手・上手 各 6回路                 |
| フロアスポット           |                                                                    | XEBEX 3003SR型 3000W×4台 2階席客席後部 下手・上手各2台  |

## DMX回線

| 名称            | 内容(仕様)                                                          | 備考                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| プロセニウムサスペンション | OUT 2系統                                                         | C型20A直回路併設                    |
| 第1サスペンションライト  | OUT 3系統                                                         | 上・中・下 各1系統 C型20A直回路併設         |
| 第2サスペンションライト  | OUT 3系統                                                         | 上・中・下 各1系統 C型20A直回路併設         |
| 第3サスペンションライト  | OUT 3系統                                                         | 上・中・下 各1系統 C型20A直回路併設         |
| 第4サスペンションライト  | OUT 3系統                                                         | 上・中・下 各1系統 C型20A直回路併設         |
| 第5サスペンションライト  | OUT 3系統                                                         | 上・中・下 各1系統 C型20A直回路併設         |
| ギャラリー(上手)     | OUT 2系統                                                         | C型20A直回路併設                    |
| ギャラリー(下手)     | OUT 2系統                                                         | C型20A直回路併設                    |
| ウォールコンセント(上前) | OUT 1系統                                                         | C型20A直回路併設                    |
| ウォールコンセント(上奥) | OUT 1系統                                                         | C型20A直回路併設                    |
| ウォールコンセント(下前) | OUT 1系統                                                         | C型20A直回路併設                    |
| ウォールコンセント(下奥) | OUT 1系統                                                         | C型20A直回路併設                    |
| 2Fフロントサイド(上手) | OUT 1系統                                                         | C型20A直回路併設                    |
| 2Fフロントサイド(下手) | OUT 1系統                                                         | C型20A直回路併設                    |
| 1シーリング        | OUT 2系統                                                         | C型20A直回路併設                    |
| 2シーリング(上手)    | OUT 1系統                                                         | C型30A直回路併設                    |
| 2シーリング(下手)    | OUT 1系統                                                         | C型30A直回路併設                    |
| ギャラリー(上手)     | IN 1系統                                                          | 15A平行口併設(トーメンタル付近に設置)         |
| ギャラリー(下手)     | IN 1系統                                                          | 15A平行口併設(トーメンタル付近に設置)         |
| 仮設電源盤         | IN 1系統                                                          | C型60A2口、C型30A2口、15A平行2口       |
|               | OUT 2系統                                                         | 直回路併設                         |
| 持込機器電源盤       | IN 2系統                                                          | C型30A4口、D型20A(200V)2口、15A平行2口 |
|               | OUT 2系統                                                         | 直回路併設                         |
| 客席            | IN 4系統                                                          | 客席16列18番座席下 AC100V平行2口直回路併設   |
|               | 1系統                                                             | 客席25列17番座席下 C型20A直回路併設        |
|               | 2系統                                                             | 客席16列18番座席下                   |
|               | 1系統                                                             | 客席25列17番座席下                   |
| DMX空きCH       | 系統1:381ch~512ch 系統2,3,4:各1ch~512ch                              |                               |
| 施工業者          | 丸茂電機株式会社                                                        | 現設備=平成29年改修工事完了               |
| ホール委託管理       | ㈱パシフィックアートセンター<br>埼玉会館舞台事務所 直通TEL 048-762-3525 FAX 048-762-3530 |                               |

★カラーフィルター及びスモークマシンのオイルは、パシフィックアートセンターが提供しております。  
ご使用の際は別途損料がかかります。  
設備表 作成日 令和5年6月1日現在