

埼玉会館大ホール舞台照明設備表

電源・調光設備

設備総容量	3相4線 105V/182V 420KVA
仮設電源盤(下手花道裏)	3相4線 105V/182V 180KVA 1面 ネジ端子=φ16mm カムロック付
持込機器電源盤(下手花道裏)	単相3線 105V/210V 60KVA 1面 カムロック付
調光設備	調光操作卓 マリオネットスター3型 シーンメモリー1000シーン サブマスターフェーダ 40本 プリセットフェーダ 100本×3段 サイリスター調光機盤 舞台用 3kw×109台 4kw×201台 外部記憶 JASCH SDカード対応 ※フロッピーディスク不可
調光室	下手2階(2Fr下)

客席上灯具

名称	内容(仕様)	備考
フロントサイド (花道上部)	ライト	MSM-805S1-1500 1500W(ドンテア)4台
	コンセント	2Fr 7番回路使用 (2台×1色)
2Fフロントサイド	ライト	MSC-810-1500 1000W 16台
	コンセント	RIKURI2-ECR2-36C 575W 8台
3Fフロントサイド	ライト	MSC-810-1500 1000W 24台
	コンセント	C型20A 3KW 12回路
1シーリング	ライト	MSC-810-1500 1500W 48台
	コンセント	C型20A 4KW 24回路
2シーリング	ライト	LNC2-400 2000W 12台
	コンセント	C型30A 3KW 12回路
フォロースポット	XEBEX 3003SR型 3000W×4台	2階席客席後部 下手・上手各2台

舞台灯具

名称	内容(仕様)	備考
プロセニウムサスペンション	L=14.4m C型20A 3KW 8回路	
第1ボーダーライト(独立)	L=16.2m BCQ型 200W 81灯 4色 吊りパイプ無し #72,#78常設	切替有 上・中・下 各4回路 1B切替 C型20A 4KW 12回路
第1サスペンションライト(独立)	C型20A 4KW 15回路	1Bコンセントは、全て1Sのダクト
第2ボーダーライト サスペンション共吊り	L=16.2m BCQ型 200W 81灯 4色 #72,#78常設	切替有 上・中・下 各4回路 2B切替 C型20A 4KW 12回路
第2サスペンションライト	C型20A 4KW 15回路	
第3ボーダーライト サスペンション共吊り	L=16.2m BCQ型 200W 81灯 4色 #72,#78常設	切替有 上・中・下 各4回路 3B切替 C型20A 4KW 12回路
第3サスペンションライト	C型20A 4KW 15回路	
第4ボーダーライト(独立)	L=16.2m BCQ型 200W 81灯 4色 吊りパイプ無し #72,#78常設	切替有 上・中・下 各4回路 4B切替 C型20A 4KW 12回路
第4サスペンションライト(独立)	C型20A 4KW 15回路	4Bコンセントは、全て4Sのダクト
第5ボーダーライト サスペンション共吊り	L=16.2m BCQ型 200W 81灯 4色	切替有 上・中・下 各4回路 5B切替 C型20A 4KW 12回路
第5サスペンションライト	C型20A 4KW 12回路	
アッパーホリゾントライト	L=12.6m QCU5型 500W 84灯 6色 吊りパイプ有	2段吊 上・中・下 4KW 18回路
	コンセント	C型20A 4KW 4回路 #71,#72,#78,#63,#22,#W
トーマンタル	ライト	MSC-810-1500 1000W 16台
	コンセント	C型20A 3KW 8回路
ギャラリー	ライト	
	コンセント	C型30A 3KW 8回路
(計2回路純直切替有)	C型30A 3KW 4回路	ギャラリー上下1番、2番 各2回路
フットライト	L=11.7m PEQ型85W 78灯 4色	埋め込み式
	コンセント	C型20A 3KW 4回路
フロアーコンセント	前	C型30A 3KW 6回路
	袖	C型30A 3KW 24回路
	奥	C型30A 3KW 10回路
	(計4回路純直切替有)	C型30A 3KW 4回路
ローアホリゾントライト	L=13.5m QCL5型 300W 108灯 6色	移動式 2段 #72,#78,#59,#22,#40,#W
	コンセント	C型30A 4KW 12回路
フロアーコンセント	鳥屋口	C型30A 3KW 4回路
	オーケストラピット	C型30A 3KW 2回路
	客席	C型20A 3KW 2回路
ウォールコンセント	客席	C型20A 3KW 2回路

DMX回線

名称	内容(仕様)	備考	
プロセニウムサスペンション	OUT 2系統	C型20A直回路併設	
第1サスペンションライト	OUT 3系統	上・中・下 各1系統 C型20A直回路併設	
第2サスペンションライト	OUT 3系統	上・中・下 各1系統 C型20A直回路併設	
第3サスペンションライト	OUT 3系統	上・中・下 各1系統 C型20A直回路併設	
第4サスペンションライト	OUT 3系統	上・中・下 各1系統 C型20A直回路併設	
第5サスペンションライト	OUT 3系統	上・中・下 各1系統 C型20A直回路併設	
ギャラリー(上手)	OUT 2系統	C型20A直回路併設	
ギャラリー(下手)	OUT 2系統	C型20A直回路併設	
ウォールコンセント(上前)	OUT 1系統	C型20A直回路併設	
ウォールコンセント(上奥)	OUT 1系統	C型20A直回路併設	
ウォールコンセント(下前)	OUT 1系統	C型20A直回路併設	
ウォールコンセント(下奥)	OUT 1系統	C型20A直回路併設	
2Fフロントサイド(上手)	OUT 1系統	C型20A直回路併設	
2Fフロントサイド(下手)	OUT 1系統	C型20A直回路併設	
1シーリング	OUT 2系統	C型20A直回路併設	
2シーリング(上手)	OUT 1系統	C型30A直回路併設	
2シーリング(下手)	OUT 1系統	C型30A直回路併設	
ギャラリー(上手)	IN 1系統	15A平行口併設(トーマンタル付近に設置)	
ギャラリー(下手)	IN 1系統	15A平行口併設(トーマンタル付近に設置)	
仮設電源盤	IN 1系統	C型60A2口、C型30A2口、15A平行2口	
	OUT 2系統	直回路併設	
持込機器電源盤	IN 2系統	C型30A4口、D型20A(200V)2口、15A平行2口	
	OUT 2系統	直回路併設	
客席	IN	4系統	客席16列18番座席下 AC100V平行2口直回路併設
		1系統	客席25列17番座席下 C型20A直回路併設
	OUT	2系統	客席16列18番座席下
		1系統	客席25列17番座席下
DMX空きCH	系統1:381ch~512ch 系統2,3,4:各1ch~512ch		
施工業者	丸茂電機株式会社	現設備=平成29年改修工事完了	
ホール委託管理	㈱パシフィックアートセンター 埼玉会館舞台事務所 直通TEL 048-762-3525 FAX 048-762-3530		

★照明系吊り物機構は、全て電動(記憶制御)可

★カラーフィルター及びDF-50のオイルは、パシフィックアートセンターが提供しております。
ご使用の際は別途損料がかかります。
設備表 作成日 令和4年4月1日現在